



TELESIGNAAL®

ISDN security converter

TSTA 3000

Algemene beschrijving

Met de TSTA 3000 kunnen analoge melders eenvoudig maar vooral bedrijfszeker op het ISDN netwerk aangesloten worden. De TSTA 3000 bouwt via het ISDN netwerk de gewenste verbinding op en opent dan het audiokanaal zodat de analoge apparatuur kan communiceren. De TSTA 3000 verzorgt zowel uitgaand als inkomend telefoonverkeer. De TSTA 3000 wordt onder andere ingezet bij inbraaksystemen, spraakmelding, SMS melding en modems.



TSTA 3000 12V uitvoering

Security aspecten

De bewaking van een ISDN lijn is veel complexer dan een analoge telefoonlijn. De TSTA 3000 is speciaal ontworpen om alle communicatie op de ISDN lijn te bewaken. Hierdoor kan de TSTA3000 via software één B-kanaal vrijschakelen om zelf een oproep te doen. In geval van ernstige storing of sabotage kan de achterliggende apparatuur worden afgeschakeld..

Programmering

De programmering is zeer eenvoudig. Via een microschakelaar wordt de TSTA3000 in de programmeerstand gebracht. De TSTA detecteert nu automatisch of een Point to Point ISDN lijn of een Point to Multipoint lijn is aangesloten. Het MSN nummer wordt geprogrammeerd door deze op te bellen.

Specificaties

- ISDN PtMP en PtP aansluiting
- 12VDC enkele voeding
- Analoge toestelpoort
- Telesignaal © security ISDN layers
- ISDN lijnbewaking
- ISDN vrijschakelrelais bij sabotage of storing
- LED indicatie (uitschakelbaar)
- Laag stroomverbruik: 18mA rust / 50 mA actief
- Geringe afmeting 118 x 90 x 35 mm

Accessoires

230 VAC netvoeding type 9015 E
Noodstroomaccu 12V 1,2 Ah